Pregătire Dispenser (aparat odorizant)

- Scoate cheia şi garnitura pentru a deschide capacul
- Introdu două baterii alcaline măsura D
- Introdu recipientul

Aparatul este pregătit pentru programare.

Panou de funcţionare

SET - SETARE = butonul pentru opţiuni setare

ENTER/TEST – OK/TEST = butonul de confirmare a programării/ Butonul pentru verificarea setărilor

HOUR – ORA = butonul de setare a orei de funcţionare

MIN – MINUT = butonul de setare a minutelor de funcţionare

MONTH – LUNA = butonul de setare a lunii

DEMO – DEMONSRAŢIE = butonul pentru a face o demonstraţie

PROGRAM – PROGRAM = butonul de selectare a programului

DAY – ZI =butonul de selectare a zilei

Panou LCD

1. schimbarea rezervei
2. A.M./P.M.
3. zilele săptămânii
4. ore, minute
5. sonerie
6. nivelul bateriei
7. indicarea programului deja înregistrat selectat
8. durata pulverizării
9. indicarea creării programului
10. numărul de pulverizări făcute
11. capacitatea pulverizatorului
12. câte zile va dura rezerva
13. ceas
14. demonstraţie
15. închis
16. deschis

A. SETĂRI

Aparatul *Smartair* ne oferă posibilitatea de a alege din 22 de programe deja înregistrate cât şi de a crea un nou program după nevoile noastre.

A1. Setări după selectarea unui program deja înregistrat

Pasul 1: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butoanele HOUR(oră) şi MINUTES(minute) setăm ora.

Pasul 2: Apăsăm SET(setare). Indicaţia este afişată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul sub ziua în curs.

Ex.

L M M J V S D
12:33

Pasul 3: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butonul PROGRAM(program) putem selecta un program de la P1 la P22.

Pasul 4: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată unde putem observa ora care a fost înregistrată, ziua selectată şi programul.

Programarea este completă şi aparatul funcţionează conform programului pe care l-am selectat.

Selectarea programului se face după următorul tabel:

S/N	ZILE ȘI ORE DE FUNCȚIONARE	INTERVALUL PULVERIZĂRII	DURATA RECIPIENTULUI
P1	L M M J V S D de la 00:01 la 23:59	15	30
P2	L M M J V S D de la 08:20 la 20:35	7	30
P3	L M M J V S D de la 08:45 la 20:55	7	30
P4	L M M J V S D de la 09:00 la 20:30	6	30
P5	Ma J V de la 08:45 la 14:30 & 17:00 la 21:00 L Mie S de la 08:45 la 15:15	5	30
P6	Ma J V de la 08:30 la 14:00 & 17:00 la 21:00 L Mie S de la 08:30 la 14:45	8	55
P7	Ma J V de la 08:30 la 14:00 & 17: 00 la 21:00 L Mie S de la 08:30 la 14:45	5	30
P8	L M M J V S D de la 08:20 la 00:30	10	30
P9	L M M J V S D de la 08:20 la 23:20	9	30
P10	L M M J V S D de la 08:30 la 03:15	11	30
P11	L M M J V S D de la 11:30 la 15:45 & 19:45 la 01:30	6	30
P12	M M J V S D de la 11:00 la 16:30 & 20:00 la 02:00	6	30
P13	M M J V S D de la 19:30 la 02:00	4	30
P14	L M M J V S D de la 08:45 la 01:15	10	30
P15	L M M J V S D de la 09:45 la 02:15	10	30
P16	L M M J V S D de la 10:00 la 18:00 L M M J V S D de la 18:00 la 02:00	12 6	25
P17	L M M J V S D de la 21:30 la 04:00	4	30
P18	L M M J V S D de la 22:00 la 05:00	4	30

P19	L M M J V S de la 06:30 la 14:00	4	30
P20	L M M J V S de la 08:45 la 22:15	7	30
P21	Ma J S de la 08:30 la 15:00 L Mie V de la 08:30 la 14:15 & 17:00 la 21:00	4	30
P22	Ma J V de la 08:45 la 21:00 L Mie S De la 08:45 la 15:15	5	30

A2.Crearea unui nou program.

Pasul 1: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butoanele HOUR(ora) şi MINUTES(minute) setăm ora.

Pasul 2: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul sub ziua în curs.

Pasul 3 : Apăsând SET(setare), avem o indicaţie.

Pasul 4: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul şi apăsând ENTER(ok) selectăm ziua sau zilele pe care vrem să le programăm.

REMARCĂ: 1) În cazul în care vrem să selectăm toate zilele săptămânii, apăsăm ENTER(ok) timp de cinci secunde şi toate zilele sunt automat selectate.

2)În cazul în care vrem să setăm o zi anume în OFF MODE(în memorie), subliniem folosind butonul DAY(zi), apăsăm butoanele SET(setare) şi ENTER(ok) simultan şi o indicaţie ne va apărea.

Pasul 5: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butoanele HOUR(ora) şi MINUTE(minute) setăm ora de la care va începe să funcţioneze în zilele selectate.

Pasul 6: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butoanele HOUR(ora) şi MINUTE(minute) setăm ora de la care va înceta să funcţioneze în zilele selectate.

Pasul 7: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butoanele HOUR(ora) şi MINUTE(minute) setăm intervalele de pulverizare.

ATENŢIE:

În cazul în care vrem să creăm o altă zonă funcţională pentru zilele respective, în acest moment apăsăm butoanele SET(setare) şi ENTER(ok) simultan timp de trei secunde astfel că o indicaţie va fi afişată. Apoi repetăm paşii 5, 6, 7.

Dacă apăsăm din nou SET(setare) şi ENTER(ok) putem crea o a treia zonă de funcţionare. Dacă apăsăm doar butonul SET(setare), putem trece la următorul pas.

Pasul 8: Apăsăm SET(setare). O indicaţie este afişată. Folosind butonul HOUR (pentru zeci) si butonul MINUTE (pentru sute), putem seta numărul de pulverizări pe care le conţine recipientul.

Ex. 

Ne propunem să setăm 3100 de pulverizări.

Pasul 9: Apăsând SET(setare), ne întoarcem la pasul 4 pentru a seta restul zilelor.

Paşii menţionaţi mai sus sunt repetaţi până când sunt setate toate zilele săptămânii. Deci, după pasul 8 ne vom întoarce la prima indicaţie.

B.SETARE LUNARĂ

Putem seta câteva zile din luna curentă în OFF MODE(în memorie).

Pasul 1: Apăsăm butonul MONTH(luna). O indicaţie este afişată. Folosind butonul DAY(zi), putem derula zilele de la prima la a treizeci şi una. Pentru fiecare zi pe care vrem să o excludem, începem să numărăm de la ziua în curs şi apăsăm ENTER(ok).

Pasul 2: Apăsăm butonul MONTH(luna) şi dispozitivul se întoarce la prima indicaţie, înregistrând deja setările menţionate mai sus.

Ex. În cazul în care vrem să excludem ziua a 25-a , a 26-a şi a 27-a a lunii şi azi suntem în 8, trebuie să scădem zilele 17(25-8), 18, 19.

Asta înseamnă că apăsăm butonul MONTH(luna) şi derulăm zilele. Când ziua 17 este afişată, apăsăm ENTER(ok) şi apoi DAY(zi), când ziua 18 este afişată, apăsăm ENTER(ok) şi apoi DAY(zi), când ziua 19 este afişată apăsăm ENTER(ok). Apăsăm butonul MONTH(luna) şi setarea este completă.

C. VERIFICAREA SETĂRILOR SELECTATE

Putem cu siguranţă verifica setările pe care le-am înregistrat deja.

Pasul 1: Apăsăm SET(setare) şi ENTER(ok) simultan timp de trei secunde.

Pasul 2: De fiecare dată când apăsăm butonul TEST(test) toate setările care au fost înregistrate sunt afişate. Până când ne întoarcem la prima indicaţie.

D. VERIFICARE: DURATA PULVERIZATORULUI-NUMĂRUL PULVERIZĂRILOR-ZILE ÎN OFF MODE(în memorie)

Putem controla câte zile durează recipientul, câte pulverizări au fost făcute până acum şi dacă mai sunt zile care au fost înregistrate în OFF MODE(în memorie).

Pasul 1: Apăsând butonul TEST(test), o indicaţie este afişată. Zilele afişate sunt restul de zile rămase până când se termină recipientul.

Pasul 2: Apăsând butonul TEST(test) pentru a doua oară, o indicaţie este afişată. Numărul afişat reprezintă pulverizările făcute până acum (apăsând DEMO[demonstraţie] putem anula numărul de pulverizări şi zilele înregistrate în OFF MODE[în memorie]).

Pasul 3: Apăsăm butonul TEST(test) pentru a treia oară. Dacă avem înregistrate zile în OFF MODE(în memorie), acestea vor fi afişate (MONTH). Dacă este vreo zi, ne întoarcem la prima indicaţie.

E. ANULAREA NUMĂRĂRII PULVERIZĂRILOR.

De fiecare dată când înlocuim recipientul gol trebuie să anulăm numărătoarea. Apăsăm butonul TEST(test) de două ori şi după ce indicaţia SPRAYS(pulverizări) este afişată, folosind butonul DEMO(demonstraţie), putem să anulăm numărătoarea. Apăsăm din nou butonul TEST şi ne întoarcem la prima indicaţie.

ATENŢIE: De fiecare dată când înlocuim recipientul gol trebuie să anulăm numărătoarea, altfel dispozitivul va înceta să funcţioneze.

F. TESTAREA PULVERIZĂRILOR

Apăsând butonul DEMO (demonstraţie) dispozitivul pulverizează de trei ori.

G. ALTE SETĂRI

- Schimbarea de la AM/PM la o numărătoare de 24 de ore. Apăsând butoanele SET(setare) şi HOUR(ora) simultan, indicaţia de AM sau PM este afişată, deci numărătoarea orei este fixată pentru după şi înainte de amiază.
- Activarea SONERIEI. Apăsând butoanele SET(setare) şi HOUR(ora) simultan, semnul unui clopoţel este afişat. Asta înseamnă că SONERIA este activată. Când recipientul este gol, un „BEEP” se va auzi din dispozitiv.

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Montarea pe perete

1.Aparatul odorizant trebuie poziţionat la minim 2,2 m înălţime de la podea pentru cele mai bune rezultate.

2.Aşezaţi aparatul pe un cui pe perete şi fixaţi-l cu şuruburi.